



# Installation Instructions

## Model E 21360-61BK

1. Turn breaker off for circuit on outlet where fixture is to be installed.  
1. Désactiver le disjoncteur correspondant au circuit sur lequel le modèle va être monté.
2. Install mounting bracket to electrical box.  
2. Installer le support de montage à la boîte électrique.
3. Wire fixture to wires in outlet box. Green wire is for Ground.  
3. Fixer entre eux les fils du plafond à ceux du modèle. Vert est pour la terre.
4. Install fixture to bracket and tighten 2 nuts so that fixture meets the ceiling.  
4. Installer le dispositif de fixation sur le support et faire deux noeuds afin que le dispositif touche le plafond.
5. If additional fixtures are to be installed then mount in desired pattern and run cord from additional through knockout provided to main fixture on outlet  
5. Si plusieurs dispositifs doivent être installés, montez les selon le modèle désiré et faire passer les fils supplémentaires à travers la roulette d'expulsion fournie avec le dispositif principal.
6. Wire all fixtures together. Maximum 8 fixtures on one circuit.  
6. Fixer tous les fils ensembles. Maximum 8 fils par circuit.

These fixtures contain dimmable drivers and can be dimmed using any triac dimmer. We recommend Lutron CL series dimmers for maximum performance.

Ces modèles contiennent des pilotes à intensité réglable, n'importe quel gradateur triac peut être utilisé. Nous recommandons la série Lutron CL pour un maximum d'efficacité.

